

## Светильник Navigator серии LPO-S1 для линейных люминесцентных и бактерицидных ламп Т8 и Т6 с цоколем G13

Перед установкой и использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники серии LPO-S1 для линейных люминесцентных и бактерицидных ламп Т8 и Т6 с цоколем G13 предназначены для внутреннего освещения помещений. В случае использования с бактерицидной лампой предназначены для обеззараживания помещений. Светильники оснащены электронным ПРА и подходят ко всем линейным люминесцентным и бактерицидным лампам соответствующей мощности.

**Внимание!!!** При использовании светильника с бактерицидными лампами соблюдайте предельную осторожность и правила эксплуатации, указанные в паспорте бактерицидной лампы.

Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

Светильники выпускаются в исполнении УХЛ. Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	LPO-S1-E115-G13	LPO-S1-E130-G13
Напряжение питания, В	220–240	220–240
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60	50/60
Сила тока, А	0,068	0,137
Количество и длина устанавливаемых люминесцентных (бактерицидных) ламп, мм	1x456,1	1x908,8
Выходное напряжение ЭПРА, В	40–120	40–120
Выходной ток ЭПРА, мА	250–600	250–600
Тип патрона	G13	G13
Коэфф. мощности	0,95	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40	-10...+40
Длина светильника, мм	457	916
Ширина светильника, мм	31	31
Высота светильника, мм	50	50

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.  
Шнур питания 1,5 м с вилкой и выключателем – 1 шт.  
Паспорт изделия – 1 экз.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- В светильник должны устанавливаться лампы согласно спецификации (лампы в комплект не входят).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

### ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Извлеките светильник из упаковки.
  2. Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия. Установите пластмассовые дюбели (в комплект не входят) в отверстия.
  3. Подключите сетевой провод к разъему на корпусе светильника.
  4. Закрепите светильник на поверхности с помощью саморезов (в комплект не входят).
  5. Установите люминесцентные (бактерицидные) лампы Т8/Т6 (в комплект не входят) в ламподержатели. Светильник готов к работе.
- Для подвесного монтажа используйте проушины на задней поверхности основания светильника.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.  
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3

[www.navigator-light.ru](http://www.navigator-light.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате НММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.